Réf article 2008		Nucléaire	Hydraulique	Fossile									Eolien
				Thermique à combustible fossile									
				Thermique à combustible renouvelable									
N°	Objet			Classique		TAC		Cogénération		CCG	Moteur		
Fonctionnalités et performances des installations de production				Producteur	Autoproducteur	Producteur	Autoproducteur	Producteur	Autoproducteur		Producteur	Autoproducteur	
8	2 dispositifs de coupure ou un seul si piquage ou poste mitoyen	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
9	Régime de neutre	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
10	Protections contre défaut sur installation ou courant de court circuit	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
11	Capacité en réactif de l'installation	D/S	D/S (pas toutes)	D/S (pas toutes)	D	D	D	D/S (pas toutes)	D	D/S	D	D	D
12	Prise transformateur élévateur	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
13	Réglage U/Q primaire de l'installation	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
	Réglage U/Q secondaire de l'installation	E	E	E	-	E	-	E	-	E	-	-	-
14	Réglage f/P primaire de l'installation	D/E	D/E (si P>=40MW et fil de l'eau)	D/E	D	D/E	D	D (si P>=40MW)	D (si P>=40MW)	D	D	D	-
	Réglage f/P secondaire de l'installation	E	E	E	-	E	-	E	-	E	-	-	-
15	Fonctionnement de l'installation pour des plages exceptionnelles de tension	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
16	Tenue de l'installation aux creux de tension	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
17	Stabilité de l'installation en courant de court circuit	D/S	D/S (pour certains groupes)	D (si P≥40MW)/S (pour certains groupes)	D	D	D	D	D	D	D	D	D

Réf article 2008		Nucléaire	Hydraulique	Fossile									Eolien
				Thermique à combustible fossile									
				Thermique à combustible renouvelable									
N°	Objet			Classique		TAC		Cogénération		CCG	Moteur		
Fonctionnalités et performances des installations de production				Producteur	Autoproducteur	Producteur	Autoproducteur	Producteur	Autoproducteur		Producteur	Autoproducteur	
18	Fonctionnement pour des fréquences exceptionnelles	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
19	Fonctionnement pour des fréquences exceptionnelles en éolien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A
20	Fonctionnement pour des fréquences et tensions exceptionnelles	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
21	Limitation des perturbations provoquées sur des a-coups de tension, flickers et déséquilibres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A
22	Conditions de couplage au réseau	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
23	Déconnection et capacité de reconnection au réseau	D/E	D/E (pour P>40MW)	D/E	D	D/E (pour P>40MW)	D	D/E	D	D/E	D	D	D
24	Données de téléconduite à transmettre	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
25	Participation à la reconstitution du réseau	D	D (pour P≥40MW)	D	-	D	-	-	-	D	-	-	-
Règles d'exploitation													
26	Réglage des protections	Art 15	Art 15	Art 15	Art 15	Art 15	Art 15	Art 15	Art 15	Art 15	Art 15	Art 15	Art 15
27	Centre de conduite de l'installation de production	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Programme de marche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dispositions finales et transitoires													
33	Dates d'application de l'arrêté 2008 pour les articles 16, 19 et 2												

Types de contrôle proposés :
Données déclaratives **(D)**
Attestations **(A)**
Simulations **(S)**
Essais **(E)**