Documentation Technique de Référence

Chapitre 8 _ Trames-types

Article 8.1.1

Proposition Technique et Financière pour le Raccordement d'une Installation de pProduction au Réseau Public de Transport d'ÉElectricité

Conditions Générales

Version 8 applicable à compter du 3 août 2020JJ MM 2023 29 pages

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 OBJET 4

CHAPITRE 2 GÉNÉRALITÉS 4

ARTICLE 2-1 PERIMETRE CONTRACTUEL 4
ARTICLE 2-2 DEFINITIONS 5

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS TECHNIQUES 9

ARTICLE 3-1 DEFINITION DES LIMITES DE PROPRIETE 9
ARTICLE 3-2 EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES A L'INSTALLATION DE PRODUCTION 10
ARTICLE 3-3 TENUE A L'INTENSITE DE COURANT DE COURT-CIRCUIT 11
ARTICLE 3-4 COMPTAGE 11
3-4-1 Installations propriété de RTE 11
3-4-2 Installations propriété du Demandeur 11
ARTICLE 3-5 RENVOI DE TENSION 12

CHAPITRE 4 SOLUTION DE RACCORDEMENT 12

ARTICLE 4-1 SOLUTION DE RACCORDEMENT 12
ARTICLE 4-2 RESEAU D'EVACUATION 12
ARTICLE 4-3 DESCRIPTION DES LIMITATIONS D'INJECTION DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION 13
4-3-1 Typologie des limitations 13
4-3-2 Limitations temporaires à l'injection 13
4-3-3 Limititations pérennes à l'injection à l'initiative de RTE 15

CHAPITRE 5 RÉALISATION DU RACCORDEMENT 15

ARTICLE 5-1 REALISATION DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT DU RPT 15
ARTICLE 5-2 DELAI DE RACCORDEMENT 15
5-2-1 Pour une Installation de production ne relevant pas d'un S3REnR 16
5-2-2 Pour une Installation de roduction relevant d'un S3REnR 16
5-2-3 Non respect du Délai de Raccordement 16
5-2-4 Réserves sur le Délai de Raccordement 17
ARTICLE 5-3 CONVENTION DE RACCORDEMENT 18

CHAPITRE 6 RÉALISATION DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION 18

CHAPITRE 7 DISPOSITIONS FINANCIÈRES 19

ARTICLE 7-1 PRINCIPES DE FINANCEMENT 19
7-1-1 Versement d'une somme forfaitaire à la remise de la demande de la PTF 19
7-1-2 Installation de production ne relevant pas d'un S3REnR 19
7-1-3 Installation de production relevant d'un S3REnR 19
7-1-4 Recours à l'article L.342-2 du code de l'énergie 19
ARTICLE 7-2 COMPOSITION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE 20
7-2-1 Part de la contribution relative à la phase études 20
7-2-2 Part de la contribution relative à la phase réalisation 20
ARTICLE 7-3 CONTRIBUTION FINANCIERE A LA CHARGE DU DEMANDEUR DU RACCORDEMENT 21
ARTICLE 7-4 MODALITES DE PAIEMENT 21
ARTICLE 7-5 DEFAUT DE PAIEMENT 23
ARTICLE 7-6 RESERVES SUR LE MONTANT DE LA PTF 24
ARTICLE 7-7 COMMANDES ANTICIPEES 24

CHAPITRE 8 AUTRES DISPOSITIONS 25

ARTICLE 8-1 DUREE DE VALIDITE DE LA PTF 25
8-1-1 Conditions de validité de la PTF 25
8-1-2 Caducité de plein droit de la PTF 25
ARTICLE 8-2 DISPOSITIONS PARTICULIERES « FILE D'ATTENTE » 26
ARTICLE 8-3 MODIFICATIONS DU PROJET D'INSTALLATION DE PRODUCTION 26
ARTICLE 8-4 SUSPENSION DU PROJET EN CAS DE RECOURS 26
ARTICLE 8-5 RETRACTATION 27
ARTICLE 8-6 CESSION 27
ARTICLE 8-7 ASSURANCES 27

ARTICLE 8-8 CONFIDENTIALITE 28
8-8-1 Nature des informations confidentielles *28*
8-8-2 Contenu de l'obligation de confidentialité *29*
8-8-3 Durée de l'obligation de confidentialité *29*
ARTICLE 8-9 CONTESTATIONS 29

CHAPITRE 1 OBJET **3**

CHAPITRE 2 GÉNÉRALITÉS **3**

ARTICLE 2-1 PERIMETRE CONTRACTUEL 3
ARTICLE 2-2 DEFINITIONS 4

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS TECHNIQUES **8**

ARTICLE 3-1 DEFINITION DES LIMITES DE PROPRIETE 8
ARTICLE 3-2 EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES A L'INSTALLATION DE PRODUCTION 9
ARTICLE 3-3 TENUE A L'INTENSITE DE COURANT DE COURT-CIRCUIT 10
ARTICLE 3-4 COMPTAGE 10
ARTICLE 3-5 RENVOI DE TENSION 10

CHAPITRE 4 SOLUTION DE RACCORDEMENT **11**

ARTICLE 4-1 Solution de raccordement 11
ARTICLE 4-2 RESEAU D'EVACUATION 11
ARTICLE 4-3 DESCRIPTION DES limitations d'injection de l'Installation de production 11
4-3-1 Typologie des limitations *12*
4-3-2 Limitations temporaires à l'injection *12*
4-3-3 Limititations pérennes à l'injection à l'initiative de RTE *14*

CHAPITRE 5 RÉALISATION DU RACCORDEMENT **14**

ARTICLE 5-1 REALISATION DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT DU RPT 14
ARTICLE 5-2 DELAI DE RACCORDEMENT 14
5-2-1 Pour une Installation de production ne relevant pas d'un S3REnR *14*
5-2-2 Pour une Installation de p roduction relevant d'un S3REnR *14*
5-2-3 Non respect du Délai de Raccordement *15*
5-2-4 Réserves sur le Délai de Raccordement *15*
ARTICLE 5-3 CONVENTION DE RACCORDEMENT 16

CHAPITRE 6 RÉALISATION DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION **17**

CHAPITRE 7 DISPOSITIONS FINANCIÈRES **17**

ARTICLE 7-1 PRINCIPES DE FINANCEMENT 17
ARTICLE 7-2 COMPOSITION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE 18
7-2-1 Part de la contribution relative à la phase études *18*
7-2-2 Part de la contribution relative à la phase réalisation *19*
ARTICLE 7-3 CONTRIBUTION FINANCIERE A LA CHARGE DU DEMANDEUR DU RACCORDEMENT 19
ARTICLE 7-4 MODALITES DE PAIEMENT 19
ARTICLE 7-5 DEFAUT DE PAIEMENT 21
ARTICLE 7-6 RESERVES SUR LE MONTANT DE LA PTF 22
ARTICLE 7-7 COMMANDES anticipées 22

CHAPITRE 8 AUTRES DISPOSITIONS **23**

ARTICLE 8-1 DUREE DE VALIDITE DE LA PTF 23
ARTICLE 8-2 DISPOSITIONS PARTICULIERES « FILE D'ATTENTE » 24
ARTICLE 8-3 MODIFICATIONS DU PROJET D'INSTALLATION DE PRODUCTION 24
ARTICLE 8-4 SUSPENSION DU PROJET EN CAS DE RECOURS 24
ARTICLE 8-5 RETRACTATION 24
ARTICLE 8-6 Cession 25
ARTICLE 8-7 ASSURANCES 25
ARTICLE 8-8 CONFIDENTIALITE 26
8-8-1 Nature des informations confidentielles *26*
8-8-2 Contenu de l'obligation de confidentialité *26*
8-8-3 Durée de l'obligation de confidentialité *27*
ARTICLE 8-9 CONTESTATIONS 27

CHAPITRE 1 OBJET

Les présentes Conditions Générales définissent les modalités de raccordement au Réseau Public de Transport d'électricité (RPT) pour une Installation de pProduction.

Les Conditions Générales et la trame-type des Conditions Particulières sont publiées sur le site internet de RTE (www.rte-france.com).

Les mots ou groupes de mots utilisés dans les Conditions Générales et les Conditions Particulières et dont la première lettre est en majuscule sont définis dans l'Article 2-2aArticle 2-2 des présentes Conditions Générales.

CHAPITRE 2 GÉNÉRALITÉS

Article 2-1 PERIMETRE CONTRACTUEL

La Proposition Technique et Financière (PTF) pour le raccordement d'une Installation de pProduction comprend les pièces suivantes :

- les Conditions Générales de la PTF, en vigueur à la date d'envoi de la PTF, dont le Demandeur du raccordement reconnaît avoir pleinement connaissance et dont il déclare accepter sans réserve toutes les dispositions ;.
- les Conditions Particulières de la PTF.

Les Conditions Particulières prévalent sur les Conditions Générales.

En cas de mise en œuvre de l'article L.342-2 du code de l'énergie, est annexé à la Proposition Technique et Financière, le cContrat de mandat (CDM) pour la réalisation des Ttravaux des ouvrages dédiésMandataire de raccordement de l'Installation de pProduction par le Producteur (ou Mandataire) et ses annexes.

En cas de contradiction entre les dispositions de la PTF et le CDM, les clauses du CDM prévalent sur les dispositions de la PTF dans le cadre de l'application du mécanisme de l'article L.342-2 du code de l'énergie.

Ces pièces constituent l'intégralité et l'exclusivité de l'accord des Parties quant à leur objet.

Elles annulent et remplacent toutes lettres, propositions, offres et conventions antérieures portant sur le même objet.

La PTF s'inscrit par ailleurs :

- dans le cadre de la Procédure de Raccordement, approuvée par la CRE et en vigueur à la date d'envoi de la PTF par RTE au Demandeur du raccordement ou à toute version ultérieure approuvée par la CRE à laquelle le Demandeur du raccordement a souhaité adhérer dans le cadre d'un avenant à la PTF ;
- dans le cadre de la version de la DTR en vigueur à la date d'envoi de la PTF par RTE au Demandeur du raccordement ;
- et, le cas échéant, pour une Installation de pProduction en relevant, dans le cadre d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR).

Le Demandeur du raccordement –et RTE s'engagent à respecter, jusqu'à l'Accès au Réseau Définitif de l'Installation, les dispositions de la Procédure de Raccordement, applicable à l'Installation du Demandeur du raccordement-.

Article 2-2 DEFINITIONS

Les définitions suivantes sont précisées à l'article 1.1 de la Documentation Technique de Référence de RTE relatif au cadre général du raccordement au RPT~~de la Documentation Technique de Référence de RTE~~.

Les mots ou groupes de mots utilisés dans une Proposition Technique et Financière et dont la première lettre est en majuscule ont la signification qui leur est donnée dans la réglementation, ou à défaut dans la Documentation Technique de Référence de RTE, ou à défaut ci-dessous :

Accès au Réseau Définitif de l'Installation
L'Accès au Réseau Définitif de l'Installation est acquis lorsque tous les contrôles et essais ont été réalisés conformément au Cahier des Charges des Capacités Constructives et sont déclarés conformes par RTE, et lorsque la Convention d'Exploitation et de Conduite est signée par les Parties.

Approbation du Projet d'Ouvrage (ou **APO)**
L'Approbation du Projet d'Ouvrage, régie par les article R.-323-25 et suivants du code de l'énergie, vise à assurer le respect de la réglementation technique (arrêté interministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques d'établissement des réseaux électriques), et notamment des règles de sécurité. La DREAL[1] procède à l'instruction du dossier. Le projet d'ouvrage est approuvé par arrêté préfectoral.

CART
Contrat entre RTE et le Demandeur du raccordement -relatif à l'accès au RPT.

Client
Personne titulaire du présent contrat.

Convention d'Exploitation et de Conduite
Convention entre RTE et le Demandeur du raccordement –qui précise en particulier les règles nécessaires à l'exploitation de l'Installation en cohérence avec les règles d'exploitation du RPT. Cette Convention décrit tout d'abord les règles d'exploitation et de conduite de l'Installation durant la phase de réalisation des essais, puis à l'issue de ces derniers après conclusion d'un avenant, lors de l'Accès au Réseau Définitif de l'Installation. Le passage de l'un à l'autre est effectué par voie d'avenant.

Convention de Raccordement
Contrat entre RTE et le Demandeur du raccordement ayant pour objet de déterminer les conditions techniques et financières du raccordement de l'Installation au RPT.

Demandeur du raccordement
Producteur ou Utilisateur assurant les fonctions et obligations dévolues au Producteur au titre de la Pprocédure de ~~traitement des demandes de~~ Rraccordement accomplies pour l'ensemble des producteurs dont les installations sont raccordées en un point unique au réseau au sens de l'article R.-342-15-4 du code de l'énergie.

Documentation Technique de Référence (ou **DTR**)
Documentation technique de référence de RTE, mentionnée à l'aArticle 35 du cCahier des cCharges de concession du RPT. La DTR précise les modalités pratiques d'exploitation et d'utilisation du réseau. Elle est publiée sur le site Internet de RTE (www.rte-france.com).

[1] DRIEE en Ile de France.

La version applicable à une PTF est celle en vigueur à la date d'envoi de la PTF par RTE.

Extension
Périmètre comprenant l'ensemble des ouvrages du RPT à créer ou créés en remplacement d'ouvrages existants en vue du raccordement et pouvant donner lieu à une contribution financière du Demandeur du raccordement, au sens de l'article D.342-2 du code de l'énergie.

Installation de pProduction ou **Installation**
Une Installation de production d'électricité convertit de l'énergie primaire en énergie électrique et se compose d'une ou de plusieurs Uunités de production d'électricité synchrones installées sur un même site, exploitées par le Producteur ou d'un parc ou sous-ensemble d'un Pparc non synchrone de générateurs, installé sur un même site, exploité par le Producteur. L'Installation englobe tous les matériels et équipements qui n'entrent pas dans la concession du ~~Réseau Public de Transport~~RPT.
En cas de plusieurs installations raccordées derrière un point unique au ~~Réseau Public de Transport~~RPT, l'Installation de production désigne l'ensemble des installations de production raccordées en un point unique de raccordement, conformément à l'article D.342-15-3 du code de l'énergie.

Installation de pProduction relevant d'un S3REnR
Installation de production d'électricité à partir de source d'énergie renouvelable, raccordée au RPT dans le cadre d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR), conformément au cCode de l'énergie (articles L.342-1 et L.321-7, D.321-10 et suivants à D.342-22 et suivants) ou éventuellement relevant d'un volet géographique particulier tel que prévu par l'article D.321-13 du même code ~~de l'énergie~~.

Mise à Disposition du Raccordement
Acte par lequel RTE informe le Demandeur du raccordement que les ouvrages constituant le raccordement sont construits et prêts à être connectés électriquement à l'Installation. Le Délai de Raccordement est le délai prévu dans la PTF pour la Mise à Disposition du Raccordement.
La Mise à Disposition du Raccordement peut être échelonnée dans le temps.

Mise en Service du Raccordement
Mise sous tension depuis le RPT des ouvrages constituant le raccordement, une fois ces ouvrages connectés à au poste du Demandeur du raccordement. La Convention d'Exploitation Conduite ~~en Période d'Essais~~ doit être signée entre le Demandeur du raccordement et RTE avant la Mise en Service du Raccordement.

Ouvrages Dédiés
Ensemble des ouvrages qui, au moment de la demande de raccordement, sont dédiés à la desserte de l'Installation de Production et ayant vocation à intégrer le RPT, c'est-à-dire ceux ayant vocation à permettre uniquement le transit des flux d'énergie de l'Installation visée. Il s'agit du périmètre maximal des ouvrages sur lesquels le Mandataire pourra intervenir sachant qu'il peut réduire ce périmètre avec l'accord du Mandant aux seuls Ouvrages Mandataire.

Ouvrages Mandataire
Partie des Ouvrages Dédiés réalisée par le Mandataire au titre de l'article L.342-2 du code de l'énergie ayant vocation à intégrer le RPT.

Ouvrages Propres (au sens de l'article D.342-22 du code de l'énergie)
Les Ouvrages Propres sont les ouvrages destinés à assurer le raccordement d'une Installation de pProduction relevant d'un S3REnR aux ouvrages de ce S3REnR. Les Ouvrages Propres sont constitués par les ouvrages électriques nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement ainsi que par ceux créés au niveau de tension supérieure et situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur équipant le point de raccordement du Demandeur du raccordement au réseau public et à l'aval des ouvrages du S3REnR.

Ouvrages RTE

Ouvrages réalisés par RTE en cas de recours à l'article L.~~-~~342-2 du code de l'énergie.

Parc non synchrone de générateurs
Générateur ou un ensemble de générateurs d'électricité qui est (sont) connecté(s) soit de façon non synchrone au réseau, soit par une interface d'électronique de puissance, et qui est (sont) en outre relié(s) par un seul Point de raccordement au ~~Réseau Public de Transport~~RPT.

Partie(s)
Selon le contexte, RTE, le Demandeur du r~~R~~accordement ou les deux.

Point de Raccordement
Le ou les Point(s) de Raccordement au RPT de l'Installation du Demandeur du raccordement coïncide(nt) avec les limites de propriété entre les ouvrages électriques de l'Utilisateur et les ouvrages électriques du ~~Réseau Public de Transport~~RPT. Le Point de Raccordement, pour l'application des règles en matière de raccordement, s'identifie au Point de Connexion de l'alimentation principale mentionné dans le CART.

Procédure de Raccordement
Procédure de traitement des demandes de raccordement des Installations de p~~P~~roduction d'électricité au ~~Réseau Public de Transport~~RPT. Cette procédure fait l'objet d'une approbation par la Commission de régulation de l'énergie et est publiée sur le site Internet de RTE dans la Documentation Technique de Référence.

Producteur
Personne morale, titulaire de l'autorisation d'exploiter d'une I~~i~~nstallation de production d'électricité ou exploitant d'une I~~i~~nstallation de P~~p~~roduction réputée autorisée au sens des articles L.311-1, L.311-5 et L.311-6 du c~~C~~ode de l'énergie.

Puissance Installée de l'Installation de production (ou **Pinstallée**)
La Puissance Installée ~~(ou « Pinstallée »)~~ d~~'un~~e l'Installation de production est définie comme la somme des puissances unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément disposant d'un même Point de R~~r~~accordement au ~~Réseau Public de Transport~~RPT. En cas de plusieurs installations de production raccordés en un point unique au réseau, la Puissance Installée ~~-~~de l'Installation de production est la somme des puissances installées de chaque installation de production ainsi raccordée.

Puissance maximale de l'Unité (ou **Pmax Unité**)~~:~~
La Pmax (unité) est la puissance active maximale que peut délivrer sans limitation de durée une U~~u~~nité de production d'électricité, diminuée de toute consommation liée uniquement à la facilitation du fonctionnement de cette U~~u~~nité de production d'électricité et qui n'est pas injectée sur le réseau, telle que stipulée dans la C~~c~~onvention de R~~r~~accordement.

Puissance de Raccordement au Soutirage (ou **Pracc Soutirage**)
Puissance active maximale pour laquelle l'Utilisateur du ~~Réseau Public de Transport~~RPT demande que soit dimensionné son raccordement pour le s~~S~~outirage.

~~**Réseau Public de Transport d'électricité** ou **RPT**~~
~~Ensemble des ouvrages mentionnés à l'article L. 321-4 du Code de l'énergie et aux articles R. 321-1 à R. 321-6 du Code de l'énergie pris pour son application.~~

Puissance de Raccordement à l'Injection (ou **Pracc Injection**)

Puissance servant à dimensionner le raccordement et définie comme la puissance active maximale que fournira l'Installation de pProduction au Point de Rraccordement en fonctionnement normal et sans limitation de durée[2], les réserves de réglage primaire et secondaire fréquence/puissance de(s) Unité(s) de production, quand elles sont requises, étant utilisées à leurs limites constructives.

Quote Part Unitaire (en €/MW) d'un S3REnR
Quotient du coût des ouvrages à créer en application du S3REnR par la capacité globale d'accueil du S3REnR, dont la valeur en €/MW est celle figurant dans le document approuvé par le Préfet de Région.

Réseau Public de Transport d'électricité (ou **RPT**)
Ensemble des ouvrages mentionnés à l'article L.321-4 du code de l'énergie et aux articles R.321-1 à R.321-6 du code de l'énergie pris pour son application.

Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (ou **S3REnR**)
Schéma définissant les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables, tel que prévu par les articles D.-321 à D.-342 du code de l'énergie. En application de l'article D.-321-19 du même code, les S3REnR doivent être approuvés par le Ppréfet de Région.
RTE publie sur son site internet les S3REnR approuvés.

Site Internet de RTE
Site accessible à l'adresse www.rte-france.com.

Travaux Mandataire
Ensemble des fournitures utilisées et des travaux exécutés par le Mandataire sous maîtrise d'ouvrage déléguée de RTE qui sont nécessaires à la réalisation des Ouvrages Mandataire en cas de recours à l'article L.-342-2 du code de l'énergie.

Travaux RTE
Ensemble des fournitures utilisées et des travaux exécutés par RTE nécessaires à la réalisation des Ouvrages RTE en cas de recours à l'article L.-342-2 du code de l'énergie.

Unité de production d'électricité
Unité de production synchrone ou Parc non synchrone de générateurs.

Unité de production synchrone
Ensemble indivisible d'équipements qui peut produire de l'énergie électrique de telle sorte que la fréquence de la tension générée, la vitesse de rotation de l'alternateur et la fréquence de la tension du réseau sont égales dans un rapport constant, et donc au synchronisme.

Utilisateur
Utilisateur du ~~Réseau Public de Transport (~~RPT~~)~~ ou d'un Réseau Public de Distribution (RPD), personne physique ou morale ou encore établissement d'une personne morale, alimentant directement ce réseau ou directement desservi par ce réseau. Les gestionnaires de Réseaux Publics de Distribution qui soutirent sur le RPT pour les besoins de leurs clients finaux raccordés aux RPD, ne sont pas considérés comme des Utilisateurs. Les circuits d'interconnexion ne sont pas considérés comme des utilisateurs au sens ~~du présent Contrat~~de la PTF.

[2] Pour les Iinstallations de Pproduction d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables intermittentes, l'expression « sans limitation de durée » doit être comprise comme « en régime établi », hors phénomènes transitoires de l'ordre de quelques secondes.

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS TECHNIQUES

Les caractéristiques des ouvrages de raccordement, sont décrites dans les Conditions Particulières de la P~~roposition T~~technique et F~~inancière~~.

Article 3-1 DEFINITION DES LIMITES DE PROPRIETE

Les ouvrages de raccordement font partie du RPT jusqu'à la limite de propriété.

Les limites de propriété sont définies selon les principes ci-dessous et précisées dans les Conditions Particulières de la PTF.

Type de circuit	Limite de propriété
Circuit(s) courants forts	Pour les raccordements à deux disjoncteurs : La limite de propriété est située (le cas échéant :) aux chaînes d'ancrage de la ligne sur le portique du poste du Demandeur du raccordement, ces chaînes faisant partie du RPT (le cas échéant :) aux bornes côté ligne du premier appareil du poste du Demandeur du raccordement, ces bornes restant sa propriété (le cas échéant :) aux bornes d'extrémité du câble dans le poste du Demandeur du raccordement , ces bornes ainsi que le parafoudre de phase associé à la tête de câble faisant partie du RPT. Pour les raccordements à un disjoncteur : La limite de propriété est située aux bornes, côté jeux de barres, du (des) sectionneur(s) d'aiguillage de la cellule « Demandeur du raccordement » dans le poste RTE. Ces bornes ainsi que la charpente support du sectionneur et les tendues restent la propriété du Demandeur du raccordement.

D'autres éléments du RPT sont connectés à une Installation de p~~P~~roduction, dont les limites de propriété sont les suivantes :

Type de circuit	Limite de propriété
Circuit courant issu des réducteurs de mesures	La limite de propriété est située au niveau des bornes d'entrées du court circuiteur se trouvant à l'intérieur d'une armoire spécifique appartenant à RTE.
Circuit tension issu des réducteurs de mesures	La limite de propriété est située au niveau des borniers de raccordement se trouvant à l'intérieur d'une armoire spécifique appartenant à RTE, ces borniers faisant partie du RPT.
Circuit de terre	Lorsque les circuits de terre des liaisons et poste de RTE sont reliés à la terre de l'Installation, la limite de propriété est située au niveau des connexions.
Alimentation 230 V alternatif	La limite de propriété est située au niveau des borniers de raccordement se trouvant à l'intérieur d'une armoire spécifique appartenant à RTE, ces borniers faisant partie du RPT. La liaison d'alimentation fait partie de l'Installation.
Alimentations 48V continu	La limite de propriété est située au niveau des borniers de raccordement se trouvant à l'intérieur d'une armoire

	spécifique appartenant à RTE, ces borniers faisant partie du RPT. La liaison d'alimentation fait partie de l'Installation.

Les limites de propriété pour les liaisons téléphoniques et les systèmes de transmission des télésinformations sont les suivantes :

Type de circuit	Limite de propriété
Lignes téléphoniques servant à la relève du comptage	Pour la liaison téléphonique du comptage, la limite de l'Installation est située au niveau des borniers de raccordement se trouvant à l'intérieur de l'armoire du comptage appartenant à RTE, ces borniers faisant partie du RPT. RTE sera titulaire des abonnements des liaisons.
Autres systèmes de transmission	Le Demandeur du raccordement est propriétaire des éléments du système de transmission de téléinformations situés dans l'enceinte de son site. Les liaisons de transmission (ligne téléphonique ou fibre optique) relèvent de la responsabilité de RTE. La limite de propriété se situe en aval du modem.

Article 3-2 EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES A L'INSTALLATION DE PPRODUCTION

L'ensemble des prescriptions contenues dans le rRèglement n°2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité ; dans les textes réglementaires (articles D. 342-5 à D. 342-17 du cCode de l'énergie ; dans l'arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité et dans l'arrêté du 6 juillet 2010 précisant les modalités du contrôle des performances des installations de production raccordées aux réseaux publics d'électricité en moyenne tension (HTA) et en haute tension (HTB) ; sont applicables à une Installation de pProduction pour son raccordement au RPT.

Les exigences de RTE contenues dans la Documentation Technique de Référence et applicables à une Installation de pProduction, sont précisées dans les cahiers des charges annexés aux cConditions pParticulières « Caractéristiques et performances de l'Installation » de la Convention de Raccordement.

- Dans un délai de trois (3) mois après l'acceptation de la PTF, RTE transmet au Demandeur du raccordement un projet de cCahier des charges des capacités constructives (conforme aux cahiers des charges types publiés dans la DTR – article 8.3), sous réserve que le Demandeur du raccordement ait transmis à RTE l'ensemble des données nécessaires à son établissement.

- Dans un délai de six (6) mois après l'acceptation de la PTF, RTE adresse au Demandeur du raccordement par courrier recommandé avec avis de réception les « Conditions Générales » de la Convention de Raccordement, les « Conditions Particulières – Caractéristiques et performances de l'Installation » et les cahiers des charges techniques les accompagnant :
  - « Système de protection et performances d'élimination des défauts d'isolement de l'Installation » ;
  - « Cahier des charges des capacités constructives de l'Unité ou des Unités de production » ;
  - « Cahier des charges pour l'installation des équipements de comptage des énergies de l'Installation » ;

- « Cahier des charges des équipements de téléconduite de l'Installation ».

- Le Demandeur du raccordement dispose d'un délai standard de trois (3) mois à compter de leur réception pour accepter l'ensemble de ces pièces, en en retournant un exemplaire signé à RTE.

Le délai de six (6) mois peut être revu avec l'accord du Demandeur du raccordement.

Le dépôt de la demande d'APO par RTE est subordonné à la signature par le Demandeur du raccordement de ces éléments.

Article 3-3 TENUE A L'INTENSITE DE COURANT DE COURT-CIRCUIT

Le pouvoir de coupure du (des) disjoncteur(s) d'une Installation de production, le(s) plus proche(s) électriquement de la limite de propriété du RPT, et la tenue au court-circuit des ouvrages du Demandeur du raccordement, devront être adaptés à l'intensité de court-circuit du réseau apportée tant par le RPT que par l'Installation de production.

Le courant de court-circuit maximal apporté par le RPT en limite de propriété ne dépassera pas la valeur normalisée des paliers techniques constructifs des postes du RPT proches de l'Installation.
Cette valeur est précisée dans les Conditions Particulières de la PTF.

Article 3-4 COMPTAGE

3-4-1 Installations propriété de RTE

Sauf demande explicite du Demandeur du raccordement, les dispositifs de comptage télérelevables des énergies active et réactive, ainsi que les armoires spécialement aménagées dans lesquelles ils sont implantés, sont approvisionnés et installés par RTE, à ses frais, et restent sa propriété. Lorsque RTE est propriétaire des dispositifs de comptage, il procède au renouvellement et à l'entretien de ces dispositifs. En contrepartie, le Demandeur du raccordement acquitte une redevance dont le montant est, le cas échéant, précisé dans le CART.

RTE procède dans tous les cas à la relève et au contrôle des dispositifs de comptage. En contrepartie, le Demandeur du raccordement acquitte une redevance de relève et de contrôle, dont le montant est précisé dans le CART.

3-4-2 Installations propriété du Demandeur

Les autres installations faisant partie du comptage, en particulier les coffrets de regroupement et les câbles sous écran cuivre de liaison entre transformateurs de mesure et armoires de comptage, les câbles d'alimentation 230V jusqu'aux borniers de l'armoire de comptage et les liaisons téléphoniques jusqu'aux connecteurs dans l'armoire de comptage sont réalisées par le Demandeur du raccordement conformément au cahier des charges des équipements de comptage, à ses frais, et restent sa propriété.

Article 3-5 RENVOI DE TENSION

Lorsque l'Installation est raccordée sur des ouvrages participant à un dispositif de reconstitution du réseau en cas d'incident de grande ampleur et de réalimentation des installations de production nucléaire prévu par le cCahier des charges de concession du RPT (articles 33 et 34), le Demandeur du raccordement s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour la bonne exécution des essais des renvois de tension, conformément aux modalités qui seront définies dans le CART.

CHAPITRE 4 SOLUTION DE RACCORDEMENT

Article 4-1 SOLUTION DE RACCORDEMENT

RTE étudie la solution de raccordement de l'Installation de pProduction, sur la base des éléments transmis par le Demandeur du raccordement, et dans le respect des dispositions prévues par la réglementation et la DTR.

Pour une Installation de pProduction, ne relevant pas d'un S3REnR, la solution de raccordement décrite dans la PTF :

- détaille les ouvrages d'Extension[3] dont la réalisation est nécessaire au raccordement de l'Installation de pProduction ;
- précise s'il est nécessaire de créer ou de renforcer des ouvrages du RPTéseau Public de Transport, en dehors de l'Extension.

Pour une Installation de pProduction relevant d'un S3REnR, la solution de raccordement décrite dans la PTF :

- détaille les Ouvrages Propres ;
- précise s'il est nécessaire de créer ou de renforcer des ouvrages dans le cadre du S3REnR, pour rendre disponible la capacité réservée utile au raccordement de l'Installation de pProduction.

En cas de recours à l'article L. 342-2 du code de l'énergie, la solution de raccordement décrite dans la PTF précise :

- les Ouvrages RTE ;
- les Ouvrages Mandataire et renvoie au Contrat de Mmandat (CDM) pour la réalisation des Ttravaux des Ouvrages Dédiés de Raccordement par le Mandataire de l'Installation de Production.

Article 4-2 RESEAU D'EEVACUATION

Conformément au cCahier des charges de concession du RPT, le réseau d'évacuation de l'Installation de production est constitué des ouvrages du RPTéseau Public de Transport indispensables à l'évacuation de la Puissance de Raccordement à l'Injection de l'Installation de pProduction, jusqu'au(x) premier(s) point(s) du réseau permettant d'assurer, en cas de défaut d'un ouvrage, l'évacuation par un autre ouvrage.

[3] Au sens des articles D.342-1 et D.342-2 du code de l'énergie relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité.

Les Conditions Particulières de la PTF décrivent les ouvrages constituant le réseau d'évacuation conformément aux dispositions de la DTR[4]. Le cas échéant, le Demandeur du raccordement peut demander une évolution de la consistance de son raccordement, à sa charge, afin de réduire l'étendue de son réseau d'évacuation.

Article 4-3 DESCRIPTION DES LIMITATIONS D'INJECTION DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION

En application de l'article 17 chapitre V « Qualité de l'électricité » du cahier des charges de concession du RPT, sauf cas de situation d'exploitation perturbée mentionnée à l'article 19 du même chapitre dudit cahier des charges, RTE dédommage le Demandeur du raccordement en fonction du préjudice subi du fait de l'interruption ou de la restriction de l'évacuation causée par une indisponibilité fortuite d'ouvrages du RPT à l'amont du réseau d'évacuation de l'Installation de production.

Toutefois, la mise en service de l'Installation de production peut être associée à des limitations à l'injection dans les deux cas suivants :

- lorsque la mise en service de l'Installation de production intervient avant l'achèvement complet des travaux de création ou de renforcement d'ouvrages du RPT décrits dans la solution de raccordement conformément à l'Article 4-1 ; ou
- lorsque la solution de raccordement est associée à des mécanismes pérennes visant à limiter de façon non continue la puissance injectée par l'Installation de production.

Les limitations peuvent être de type curatif ou de type préventif. Elles peuvent être de nature temporaire ou pérenne. Lorsqu'un automate est prévu, celui-ci est décrit dans les Conditions Particulières.

4-3-1 Typologie des limitations

Des limitations d'injection interviennent lorsque l'injection de la Puissance de Raccordement de l'Installation de production induit des contraintes de transit sur le RPT qui doivent être maîtrisées pour garantir la sûreté de fonctionnement du réseau.

Les limitations d'injection peuvent être de deux types :

- des limitations de type curatif : si les contraintes susceptibles d'apparaître sur le RPT peuvent être maîtrisées par un nombre limité d'actions manuelles ou par le fonctionnement de dispositif(s) automatique(s), dans un délai imparti, compatible avec les exigences de sûreté de fonctionnement du réseau.
- des limitations de type préventif : s'il n'est pas possible pour RTE de maîtriser dans un délai imparti les contraintes susceptibles d'apparaître sur le RPT, ni par un nombre limité d'actions manuelles, ni par le fonctionnement de dispositif(s) automatique(s). Dans ce cas, il est nécessaire d'agir en préventif en limitant au préalable l'injection de l'Installation de production afin de se prémunir contre l'ensemble des incidents possibles.

4-3-2 Limitations temporaires à l'injection

Lorsque, pour résoudre des contraintes sur le RPT, le raccordement de l'Installations de Production exige des travaux sur le RPT, l'es Installation de production peuvent être mises en service, sous certaines conditions de

[4] Article 2.3 de la DTR « Méthode d'identification des limites du réseau d'évacuation ».

limitation ~~des Installations~~, avant l'achèvement de ces travaux. Les caractéristiques de ces limitations sont le cas échéant précisées dans les Conditions Particulières de la PTF.

Par ailleurs, ces limitations temporaires peuvent être de type curatif et/ou de type préventif. Les Conditions Particulières précisent le cas échéant le caractère préventif et/ou curatif des limitations temporaires. Ces limitations n'ouvrent droit à aucune indemnité de la part de RTE.

a. ~~E~~Évaluation des limitations de type curatif

L'évaluation porte sur la durée de risque que des limitations curatives soient imposées à l'Installation et sur le volume de limitations en MW. Pendant la durée de risque, la limitation n'a lieu que si un incident réseau implique certains ouvrages du RPT dont les transits sont influencés par l'injection de l'Installation.

Les Conditions Particulières de la PTF précisent :

- La durée de risque sur une période glissante de cinq (5) ans, à compter de la date de premier couplage de l'Installation, en distinguant différents régimes climatiques d'exploitation du réseau ;
- Le volume en MW des limitations ;
- Les ouvrages perturbants, dont la défaillance peut induire des contraintes nécessitant de limiter l'Installation ;
- ~~A~~À titre informatif, les taux de défaillance des ouvrages perturbants et leur durée moyenne d'indisponibilité.

Les Conditions Particulières précisent, à titre indicatif, une évaluation en espérance de la durée des limitations sur une période glissante de cinq (5) ans.

Dans le cas d'une baisse sur ordre du dispatching, la limitation de production doit être réalisée dans un temps maximal qui est précisé dans les Conditions Particulières de la PTF.

b. ~~E~~Évaluation des limitations de type préventif

L'évaluation porte sur une durée maximale de mise en œuvre de limitations préventives et sur le volume des limitations en MW. Ce type de limitations intervient notamment quand aucun schéma ne garantit l'exploitation sûre du système.

Les Conditions Particulières précisent :

- La durée estimée des limitations préventives sur une période glissante de cinq (5) ans, à compter de la date de premier couplage de l'Installation, en distinguant différents régimes climatiques d'exploitation du réseau ;
- Le volume en MW des limitations ;
- Les ouvrages perturbants, dont la défaillance peut induire des contraintes, et qui sont à l'origine des mesures préventives de limitation.

L'installation d'un automate local pourra être envisagée si elle permet de convertir des limitations préventives en risque de limitations curatives. La mise en œuvre de cet automate est précisée dans les Conditions Particulières de la PTF.

c. Durée d'application de limitations à l'Installation de p~~P~~roduction

RTE précise, dans les Conditions Particulières de la PTF, la date limite jusqu'à laquelle les limitations temporaires pourront s'appliquer à l'Installation de ~~P~~production sans indemnités.

La date limite correspond à la date prévisionnelle de mise en service des ouvrages créés et/ou du renforcement du RPT. Elle est engageante pour RTE, sous réserve d'événements indépendants de sa volonté ayant un impact sur la réalisation des ouvrages créés et/ou du renforcement du RPT, notamment dans les situations énumérées ci-après :

- modification des ouvrages à créer ou à renforcer à l'issue des procédures administratives ;
- retard dans l'obtention des autorisations administratives et amiables ;
- recours contentieux et oppositions à travaux ;
- modification de la réglementation imposant des contraintes supplémentaires et conduisant à une augmentation des délais pour la réalisation des ouvrages ;
- interruptions imputables au Demandeur du raccordement, notamment celles provoquées par les retards de paiement ou les retards dans la transmission à RTE des données nécessaires à la réalisation des études techniques de l'avant projet détaillé ;
- intempéries telles que définies à l'article L. 5424-86 du code du travail ;
- prescriptions de l'administration pour la recherche ou suite à la découverte d'éléments du patrimoine archéologique.

Jusqu'à la date limite ainsi définie, le Demandeur de raccordement, en acceptant des limitations temporaires d'injection définies dans les Conditions Particulières de la PTF, s'engage à mettre en œuvre ces limitations temporaires d'injection, sans indemnités. Sans préjudice des réserves mentionnées ci-dessus, à compter de la date limite ainsi définie, le Demandeur du raccordement est indemnisé selon les modalités définies dans le Contrat d'accès au réseau.CART.

4-3-3 Limitations pérennes à l'injection à l'initiative de RTE

Pour le raccordement d'une Installation de production relevant d'un S3REnR, les Conditions Particulières de la PTF prévoient la possibilité de recourir à des mécanismes pérennes, à l'initiative de RTE, visant à limiter de façon non continue la puissance injectée par l'Installation de production raccordée au RPT. Ces limitations peuvent être traitées de façon curative et/ou préventive. Elles sont mises en œuvre en cas de contraintes sur le réseau, à l'amont du réseau d'évacuation, présentes à la Mmise à Ddisposition du Rraccordement ou qui pourront apparaître au cours de l'exploitation de l'Installation.

Ces limitations ouvrent droit à indemnité de la part de RTE, selon les modalités indiquées dans le CART.

CHAPITRE 5 RÉEALISATION DU RACCORDEMENT

Article 5-1 REALISATION DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT DU RPT

RTE est responsable de la réalisation des ouvrages de raccordement faisant partie du RPT. Ces ouvrages sont réalisés selon les règles de l'art et conformément à la réglementation en vigueur.

Article 5-2 DELAI DE RACCORDEMENT

RTE indique dans les Cconditions Ppparticulières de la PTF un planning indicatif des principales étapes de l'instruction du raccordement.

Le Délai de Raccordement de l'Installation de pProduction est précisé dans les Conditions Particulières de la PTF et prend en compte les contraintes définies ci-après.

En cas de recours à l'article L.342-2 du code de l'énergie, le Délai de Raccordement de l'Installation de pProduction correspond au délai de réalisation des Ouvrages RTE.

5-2-1 Pour une Installation de pProduction ne relevant pas d'un S3REnR

Le Délai de Raccordement dépend du délai de réalisation de l'Extension et le cas échéant, si la solution de raccordement retenue impose un renforcement préalable du RPT, du délai de réalisation de ce renforcement.

5-2-2 Pour une Installation de Production relevant d'un S3REnR

Le Délai de Raccordement dépend du délai de réalisation des Ouvrages Propres et du délai de réalisation des créations et/ou renforcements prévus au S3REnR.

Si Lorsque l'Iinstallation est raccordée sur un poste existant :

- si la capacité réservée aux EnR disponible est inférieure à la Pracc Injection de l'Installation mais permet son raccordement, moyennant des limitations temporaires de l'injection dans les conditions définies dans la DTR : sous réserve des dispositions de l'aArticle 5-2-45-2-45-2-4 , RTE s'engage sur un Délai de Raccordement, calé sur le délai de réalisation des Ouvrages Propres, et s'engage sur la date de disponibilité de la capacité supplémentaire permettant de satisfaire la Pracc Injection.

- si la capacité réservée aux EnR disponible est nulle ou ne permet pas le raccordement de l'Installation : sous réserve des dispositions de l'aArticle 5-2-45-2-45-2-4, RTE s'engage sur un Délai de Raccordement qui tient compte du délai de réalisation des Ouvrages Propres et s'engage sur la date de disponibilité de la capacité permettant de satisfaire la Pracc Injection.

5-2-3 Non respect du Délai de Raccordement

a. Pour une Installation de pProduction non EnR

En cas de non-respect du Délai de Raccordement et sous réserve des dispositions de l'aArticle 5-2-4, RTE verse au Demandeur du raccordement, à titre de dommages et intérêts, une indemnité libératoire égale, par semaine de retard, à 0,2 % du montant relatif aux ouvrages de raccordement indiqué dans la PTF. L'indemnité totale est plafonnée à 10 % de ce montant.

b. Pour une Installation de pProduction EnR telle que définie à l'article L.211-2 du ccCode de l'Eénergie

En cas de non-respect du Délai de Raccordement et sous réserve des dispositions de l'aArticle 5-2-4, RTE verse au Demandeur du raccordement, à titre de dommages et intérêts, une indemnité[5] égale, par semaine de retard :

- pour les raccordements effectués en très haute tension (HTB3 et HTB2) : à 0,25 % du coût du raccordement supporté par le Demandeur du raccordement ;

[5] Indemnités au sens des articles R.342-4-7 et R.342-4-8 du cCode de l'énergie.

- pour les raccordements effectués en haute tension (HTB1) : à 0,35 % du coût du raccordement supporté par le Demandeur du raccordement.

Pour une Installation de production relevant d'un S3REnR, l'indemnité est calculée sur le montant du raccordement, hors quote-part.

5-2-4 Réserves sur le Délai de Raccordement

RTE ne saurait être tenu responsable du non-respect du Délai de Raccordement dans le cas d'événements indépendants de sa volonté, ayant un impact sur la réalisation des ouvrages permettant le raccordement de l'Installation : ouvrages de l'Extension, Ouvrages Propres, créations et/ou renforcement du RPT nécessaires au raccordement ainsi que les Ouvrages RTE en cas de mise en œuvre de l'article L.342-2 du code de l'énergie.

Il s'agit des situations énumérées ci-après :

- modification des ouvrages à l'initiative exclusive du Demandeur du raccordement ;
- recours à l'article L.342-2 du code de l'énergie par le Demandeur du raccordement après l'acceptation de la PTF initiale ;
- retard dans l'obtention des accords des propriétaires qui seraient concernés par une mise en servitudes et le cas échéant, dans l'obtention d'un arrêté de mise en servitudes dans la mesure où RTE a fait preuve de toute la diligence nécessaire ;
- modification de la réglementation, postérieure à la signature de la présente PTF, imposant des contraintes supplémentaires et conduisant à une augmentation des délais pour la réalisation des ouvrages ;
- interruptions imputables au Demandeur du raccordement, notamment celles provoquées par les retards de paiement ayant entrainé une suspension des travaux dans les conditions définies à l'article 4-6 ou les retards dans la transmission à RTE des données nécessaires à la réalisation des études techniques de l'avant-projet détaillé dont la liste aura été préalablement établie et concertée avec le Demandeur du raccordement ;
- intempéries telles que définies à l'article L. 5424-86 du code du travail ;
- prescriptions de l'administration pour la recherche ou suite à la découverte d'éléments du patrimoine archéologique ;
- cas de force majeure ;

Si les autorisations administratives ne sont pas purgées de tout recours au moment de la signature de la Convention de Raccordement, les réserves suivantes devront également être intégrées dans ladite convention :

- retard dans l'obtention des dernières autorisations administratives dans la mesure où RTE a fait preuve de toute la diligence nécessaire ;
- recours contentieux et oppositions à travaux empêchant la réalisation des travaux ;
- modification des ouvrages à l'issue des procédures administratives.

RTE fait ses meilleurs efforts pour éviter ou limiter les retards du Délai de Raccordement, et tient informé le Demandeur du raccordement de tout risque de retard.

En cas d'une levée de réserve ayant des conséquences sur le Délai de Raccordement, RTE et le Demandeur du raccordement détermine en commun les modalités selon lesquelles la PTF pourra être poursuivie. Si la date de Mise à Disposition du Raccordement ainsi définie impose le recours à des commandes anticipées de matériels, un avenant à la PTF est conclu selon les modalités définies à l'article 7.7.

Article 5-3 CONVENTION DE RACCORDEMENT

RTE propose au Demandeur du raccordement une Convention de Raccordement dès lors que RTE est en mesure d'établir la consistance et le montant ferme et définitif du raccordement[6]. ~~Cette~~ La Convention de Raccordement est, en principe, adressée au Demandeur du raccordement ~~-~~au moins trois (3) mois avant la date de démarrage des travaux, ~~qui~~ laquelle est précisée en même temps que l'envoi de la Convention de Raccordement.

Si le Demandeur du raccordement n'a pas accepté la Convention de Raccordement au plus tard quinze (15) jours calendaires avant la date de démarrage des travaux, RTE lui notifie une nouvelle date de démarrage des travaux. Si la Convention de Raccordement n'est pas acceptée par le Demandeur du raccordement~~-~~, à l'issue du délai de trois (3) mois à compter de sa date de réception, et après avoir été mis en demeure de l'accepter conformément aux dispositions prévues par la Procédure de Raccordement, la Convention de R~~r~~accordement est considérée comme caduque. Le projet est alors sorti de la File d'A~~a~~ttente et RTE met fin au traitement de la demande de raccordement. Le Demandeur du raccordement ~~-~~est immédiatement redevable de l'intégralité des prestations et engagements financiers non remboursables engagés par ou pour le compte de RTE.

Dès sa signature par les Parties, la Convention de Raccordement se substitue de plein droit à la PTF.

Après acceptation de la Convention de Raccordement par le Demandeur du raccordement, RTE engage la réalisation des travaux de raccordement.

CHAPITRE 6 RÉ~~É~~ALISATION DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION

Les ouvrages situés dans l'Installation de p~~P~~roduction sont réalisés aux frais et sous la responsabilité du Demandeur du raccordement ~~–~~et restent sa propriété, RTE n'intervenant pas dans la définition, les choix techniques et la construction des ouvrages situés dans l'Installation de p~~P~~roduction. Le Demandeur du raccordement fait son affaire des autorisations nécessaires à la réalisation de ces ouvrages.

Ces ouvrages doivent, tant pour éviter les troubles dans l'exploitation du RPT, que pour assurer la sécurité du personnel de RTE, respecter les exigences mentionnées à l'article 3~~-~~2 et être établis en conformité avec les règlements et les règles de l'art. RTE ne peut en aucun cas être tenu responsable des conséquences relatives aux choix techniques et à la mise en œuvre des équipements de l'Installation.

Les plans et spécifications du matériel du poste électrique du Demandeur du raccordement~~-~~ sont communiqués à RTE, pour information, avant tout commencement d'exécution.

Le Demandeur du raccordement réserve dans son poste les emplacements nécessaires à l'accueil des installations de RTE (armoires de comptage, arrivées des liaisons de raccordement, parafoudres, …).

[6] Pour pouvoir établir un montant ferme et définitif, RTE doit avoir obtenu l'Approbation du Projet d'Ouvrage pour les ouvrages de raccordement et des prix fermes pour les principaux lots entrant dans la formation du coût de réalisation du raccordement.

CHAPITRE 7 DISPOSITIONS FINANCIEÈRES

Article 7-1 PRINCIPES DE FINANCEMENT

7-1-1 Versement d'une somme forfaitaire à la remise de la demande de la PTF

En application des dispositions de l'article 4 de la procédure de raccordement :

- Le Demandeur procède au versement d'une somme forfaitaire de façon concomitante à l'envoi de sa demande de PTF. Le montant de la somme forfaitaire est de 50 400€ TTC au XX/XX/2023. Le Demandeur joint une attestation de virement à sa demande de PTF[7].
- Cette somme forfaitaire est déduite du premier acompte de la « phase études » (cf. article 7.2.1 ci-après) en cas d'acceptation et de signature de la PTF par le Demandeur. A défaut d'acceptation et de signature de la PTF par le Demandeur, RTE ne procède pas au remboursement de cette somme forfaitaire au Demandeur.

7-1-2 Installation de pProduction ne relevant pas d'un S3REnR

La contribution financière du Demandeur du raccordement est établie selon les principes définis par les articles D.342-1 et D.342-2 du cCode de l'énergie, relatifs à la consistance des ouvrages de branchement et d'Eextension des raccordements aux réseaux publics d'électricité.

Le montant correspondant est détaillé dans les Conditions Particulières de la PTF.

7-1-3 Installation de pProduction relevant d'un S3REnR

La contribution financière du Demandeur du raccordement est établie selon les principes définis à l'article D.342-22 du cCode de l'énergie. En application de cet article, le Demandeur du raccordement est redevable :

- dDu coût des Ouvrages Propres destinés à assurer le raccordement de son Installation de pProduction aux ouvrages du S3REnR ;
- dD'une quote-part du coût des ouvrages à créer en application du S3REnR : cette quote-part est égale au produit de la puissance à raccorder de l'Installation de pProduction par la QquotePpart UunitaireUnitaire du schéma ou du volet géographique particulier définie à l'article D.342-22-1 du cCode de l'énergie. La QquotePpart UunitaireUnitaire du schéma ou du volet géographique particulier est définie comme le quotient du coût des investissements défini au 4° de l'article D.321-15 de ce même code, par la capacité d''accueil globale du schéma ou la capacité d''accueil du volet particulier concerné définies au 2° du même article. Lorsqu'ils font l'objet d'une adaptation ou d'une révision, la capacité d'accueil ou le coût des investissements pris en compte dans le calcul de la nouvelle quote-part sont corrigés selon l'article D.342-22-1 du cCode de l'énergie.

Les coûts ci-dessus sont détaillés dans les Conditions Particulières de la PTF.

7-1-4 Recours à l'article L.342-2 du code de l'énergie

[7] La PTF sans création d'actifs et la Proposition de Raccordement Poste RTE à créer (PRPRaC) ne sont dans tous les cas pas soumises à ce versement forfaitaire. Si la proposition remise au Demandeur est une PTF sans création d'actifs ou PRPRaC susvisée, RTE procède au remboursement de ce montant par virement, aux coordonnées bancaires dont les références auront été préalablement fournies par le Demandeur.

En cas de mise en œuvre de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, la contribution financière du Demandeur du raccordement est composée :

- pour l'ensemble des ouvrages de raccordement : d'une part études comprenant notamment les études d'impact et de concertation, les études topographiques, les études de sols, les études techniques diverses et l'élaboration des dossiers administratifs ;
- pour les Ouvrages RTE : d'une part études complétée, des consultations et passation des commandes de travaux et matériels, ainsi que d'une part travaux comprenant notamment la fourniture des matériels et équipements nécessaires, la coordination sécurité, les travaux d'aménagement ou de construction des ouvrages, l'ingénierie associée aux activités de contrôle, de réception et de mise en service ;
- pour les Ouvrages Mandataire : d'une part études ainsi que des prestations RTE en tant que Mandant visant à l'exécution du ~~« Contrat de mandat »~~CDM pour la réalisation des Ttravaux ~~des Ouvrages~~ Mandataire pour le raccordement de l'Installation de pProduction.

Article 7-2 COMPOSITION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE

7-2-1 Part de la contribution relative à la phase études

La « phase études » est établie à la date d'envoi de la PTF et comprend :

- Une estimation des études sous-traitées :
  - Elles comprennent notamment et le cas échéant, les études d'impact et de concertation, les études topographiques, les études de sols, les études techniques diverses et l'élaboration des dossiers administratifs, les consultations et passation des commandes de travaux et matériels.
  - Sauf mention explicite dans les Conditions Particulières de la PTF, les études ne comprennent pas les coûts d'un éventuel débat public, ni ceux d'une éventuelle concertation demandée à RTE par la Commission Nationale du Débat Public. Ceux-ci feraient l'objet d'un avenant à la PTF en cas de décision en ce sens par la Commission Nationale du Débat Public.
  - Un coefficient des peines et soins est appliqué au montant des études sous-traitées.
- Une estimation des frais d'ingénierie interne RTE pour les études.

Le coût définitif des études est actualisé à la Convention de Raccordement afin de tenir compte des évolutions des hypothèses prises en compte lors de l'établissement de la PTF, notamment la consistance de l'ouvrage de raccordement.

Le solde de la « phase études » doit être réglé avant la ~~signature~~ conclusion de la Convention de Raccordement par les Parties.

Sous réserve des dispositions de l'article 7-6 et sous réserve que le Demandeur du raccordement ne modifie pas le Délai de Raccordement prévu dans les Conditions Particulières de la PTF, le montant de la contribution financière relative à la phase études ne peut excéder de plus de 15% celui indiqué dans les Conditions Particulières de la PTF et révisé sur la base de l'évolution de l'index TP 12a[8]. RTE précise au Demandeur du raccordement la nature des évolutions du montant estimé.

7-2-2 Part de la contribution relative à la phase réalisation

[8] La révision sur la base de l'évolution de l'index TP 12a (index Travaux Publics, Réseaux d'électrification avec fournitures) se fait entre la date d'envoi de la PTF et la date d'envoi de la Convention de Raccordement.

La « phase réalisation » comprend :

- Une estimation des travaux sous-traités : fourniture des matériels et équipements nécessaires, coordination sécurité en phase travaux, travaux d'aménagement ou de construction des ouvrages. Un coefficient de peines et soins de 3% est appliqué au montant des travaux sous-traités ;
- Une estimation des coûts de l'ingénierie interne de RTE associée aux travaux, notamment les activités de contrôle, de réception et de mise en service.

Sous réserve des dispositions de l'article 7-6 et sous réserve que le Demandeur du raccordement ne modifie pas le Délai de Raccordement prévu dans les Conditions Particulières de la PTF, le montant de la contribution financière relative à la phase réalisation ne peut excéder de plus de 15% celui indiqué dans les Conditions Particulières de la PTF et révisé sur la base de l'évolution de l'index TP 12a[9]. RTE précise au Demandeur du raccordement la nature des évolutions du montant estimé.

Article 7-3 CONTRIBUTION FINANCIERE A LA CHARGE DU DEMANDEUR DU RACCORDEMENT

L'estimation de la contribution financière à la charge du Demandeur du raccordement est détaillée dans les Conditions Particulières de la PTF.

Pour une Installation de pProduction relevant d'un S3REnR, cette estimation est complétée par le montant de la quote-part applicable au poste où se raccorde l'Installation de pProduction.

Lors de l'établissement de la Convention de Raccordement, RTE établit, après les études de détail, un montant ferme et définitif sous les mêmes réserves que celles indiquées à l'article 7-6.

Article 7-4 MODALITES DE PAIEMENT

Le Demandeur du raccordement s'acquitte du règlement de la contribution financière conformément à la Procédure de Raccordement et selon l'échéancier de paiement défini dans les Conditions Particulières de la PTF.

L'échéancier de paiement standard suivant s'applique pour les projets dont la durée globale de réalisation du raccordement est au plus de cinq (5) ans à compter de l'acceptation de la PTF.

Lorsque la durée globale de réalisation du raccordement dépasse cinq (5) ans, l'échéancier standard pourra être adapté.

Versements	Echéances	Montant hors taxes
Contribution financière relative à la phase études		
1er acompte de paiement	À l'acceptation de la PTF par le Demandeur du raccordement	30 % du montant estimatif de la contribution financière « Phase études »
2ndème acompte de paiement	9 mois après l'acceptation de la PTF par le Demandeur du raccordement	30 % du montant estimatif de la contribution financière « Phase études »

[9] La révision sur la base de l'évolution de l'index TP 12a (index Travaux Publics, Réseaux d'électrification avec fournitures) se fait entre la date d'envoi de la PTF et la date d'envoi de la Convention de Raccordement.

~~Dernier paiement~~Solde pour la contribution financière relative à la « Phase é~~E~~tudes »	À~~A~~ l'issue de la réalisation des études	solde du montant définitif de la contribution financière « Phase études »
Contribution financière relative à la phase réalisation		
1er acompte de paiement	À~~A~~ l'acceptation de la Convention de R~~r~~accordement par le Demandeur du raccordement	30% du montant de la contribution financière « Phase réalisation »
2~~nd ième~~ acompte de paiement	6 mois après le début des travaux de raccordement (si la durée des travaux est supérieure à 6 mois)	30% du montant de la contribution financière « Phase réalisation »
Solde pour la contribution financière relative à la « Phase réalisation »	A~~A~~À la date d'~~'~~achèvement des travaux de raccordement	40% du montant de la contribution financière « Phase réalisation »

Les sommes susvisées sont majorées des taxes et impôts en vigueur à la date d'émission des factures.

De plus, pour une Installation de p~~P~~roduction relevant d'un S3REnR, le Demandeur du raccordement s'acquitte du règlement de la quote-part selon l'échéancier de paiement défini comme suit dans les Conditions Particulières de la PTF.

La quote part est facturée en trois échéances selon la formule suivante :

Versements	Echéances	Montant hors taxes
1er échéance de paiement de la quote-part Sans objet si déjà versée à l'acceptation ~~de la Proposition d'Entrée en File d'Attente (PEFA)~~d'une proposition Poste RTE à créer	À~~A~~ l'acceptation de la PTF par le Demandeur du raccordement	10 % x Puissance installée (MW) x Quote Part Unitaire x coefficient de révision [10]
2ème échéance de paiement de la quote-part	À~~A~~ l'acceptation de la Convention de R~~r~~accordement par le Demandeur du raccordement	30 % x Puissance installée (MW) x Quote Part Unitaire x coefficient de révision
3ième échéance de paiement de la quote-part	À~~A~~ la date d'A~~a~~chèvement des travaux de raccordement	60 % x Puissance installée (MW) x Quote Part Unitaire x coefficient de révision

Les sommes susvisées sont majorées des taxes et impôts en vigueur à la date d'émission des factures.

À~~A~~ défaut de paiement aux échéances ci-dessus décrites, les dispositions de l'Article 7-5~~aArticle 7-5~~ s'appliquent.

[10] Ce coefficient est égal à l'évolution de l'indice TP12 entre « septembre de l'année N-1 de facturation » et « septembre précédant le mois d'approbation du schéma ».

Le Demandeur du raccordement procède au règlement des premiers versements relatifs aux frais d'études, et à la quote-part pour une installation EnR si ce projet n'a pas fait l'objet d'une ~~PFA~~proposition de raccordement Poste RTE à créer, concomitamment à l'envoi à RTE de la PTF datée et signée par ses soins, en utilisant les demandes d'avance jointes à la PTF.

Il peut effectuer son règlement par chèque à l'ordre de RTE ou par virement.

Le chèque, ou un justificatif du virement, est joint à la PTF signée par le Demandeur du raccordement.

Après réception du règlement, RTE adresse au Demandeur du raccordement une facture d'avance sur laquelle sera apposée la mention spéciale « acquittée ».

RTE n'engage les démarches et les études nécessaires au raccordement de l'Installation qu'après règlement de cette avance.

Pour un paiement par virement de compte à compte, il doit être effectué sur le compte bancaire de RTE :

SOCIETE GENERALE
AGENCE PARIS CENTRE ENTREPRISE
2 rue Réaumur 75002 PARIS
IBAN: FR76 30003 04170 00020122549
73 - SWIFT : SOGEFRPPHPO

L'ordre de virement doit comporter la référence de la PTF. Pour un virement SWIFT, le Demandeur du raccordement demande à sa banque d'indiquer la référence de la PTF dans le champ « motifs de paiement ». En cas d'absence de cette identification, des frais de gestion d'un montant de 140 euros sont facturés au Demandeur du raccordement.

Article 7-5 DEFAUT DE PAIEMENT

À~~A~~ défaut de paiement intégral dans le délai prévu pour leur règlement, les sommes dues sont majorées de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, de pénalités calculées sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Ces pénalités portent sur le montant total de la créance (montant de la facture TTC hors minoration). Elles sont calculées à partir de la date d'échéance jusqu'à la date de paiement effectif de la facture.

À~~A~~ ces pénalités s'ajoute, conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant s'élève à quarante (40) euros hors taxes conformément à l'article D. 441-5 du code de commerce. En outre, conformément à article L. 441-6 précité, une indemnité complémentaire peut être demandée par RTE lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire.

Si le règlement des sommes dues n'est pas intervenu dans les délais prévus par l'échéancier de paiement :

- le Demandeur du raccordement reçoit un courrier de relance de la part de RTE.
- Au plus tard ~~un~~ un (1) mois après la date d'échéance de règlement, RTE met en demeure le Demandeur du raccordement par courrier recommandé avec avis de réception de régler ces sommes sous trois (3) semaines.
- Si après mise en demeure, le Demandeur du raccordement ne s'est pas acquitté du règlement des sommes dues auprès de RTE dans le délai imparti, RTE suspend l'instruction du raccordement et n'est plus tenu de respecter le Délai de Raccordement prévu dans la PTF. RTE informe le Demandeur du raccordement par

courrier recommandé avec avis de réception que l'instruction du raccordement est suspendue et lui adresse une nouvelle mise en demeure de procéder au règlement sous trois (3) semaines et lui rappelant les conséquences du non paiement des sommes dues (suspension de l'instruction du raccordement, exonération pour RTE de respecter le Délai de Raccordement et pouvant conduire à la caducité de la PTF si les sommes dues ne sont pas réglées sous trois (3) semaines).

- Si, à l'issue de cette mise en demeure, le Demandeur du raccordement ne s'est toujours pas acquitté du règlement des sommes dues auprès de RTE, RTE considèrera qu'il y a rupture unilatérale de la PTF de la part du Demandeur du raccordement qui n'a pas respecté ses obligations. Dans ces conditions, la PTF sera réputée caduque, RTE mettra fin à l'instruction du raccordement et sortira le ~~dossier~~ projet de la Ffile d'Aattente.

Article 7-6 RESERVES SUR LE MONTANT DE LA PTF

En cas d'événement indépendant de la volonté de RTE, dûment justifié, conduisant à une augmentation de la contribution financière du Demandeur du raccordement telle qu'elle est prévue dans la PTF, le montant à la charge du Demandeur du raccordement pourra être révisé le cas échéant au-delà du seuil de 15 % conformément aux articles 7-2-1 et 7-2-2.

Il en sera ainsi dans les cas suivants :

- modification des ouvrages à l'issue des études et des procédures administratives ou à la demande du Demandeur du raccordement ;
- modification des caractéristiques des ouvrages de raccordement en cours ou à l'issue des procédures administratives et amiables telle que la mise en souterrain, la mise en place de pylônes plus onéreux, le changement de tracé ;
- modification de la réglementation, notamment imposant des contraintes supplémentaires pour la réalisation des ouvrages ou une modification du S3REnR ;
- surcoût lié à la qualité des sols rencontrés (notamment suite à l'étude géotechnique : nécessité de pieux, de fondations particulières, de rabattage de nappe phréatique, sols pollués, …) ;
- surcoût lié aux prescriptions de l'Aadministration en vue de la recherche ou suite à la découverte d'éléments du patrimoine archéologique.

Pour une Installation de pPproduction relevant d'un S3REnR, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au montant dû au titre de la quote-part.

Article 7-7 COMMANDES ANTICIPEES

AÀ l'initiative du Demandeur de raccordement ou en application du dernier alinéa de l'aArticle 5-2-4 ~~des Conditions Générales de la PTF~~, RTE peut être amené à passer une ou plusieurs commandes de matériels avant la signature de la Convention de Raccordement.

ÀA cette fin, RTE sollicite le Demandeur du raccordement :

- D'une part, de s'engager par écrit envers RTE à prendre en charge les coûts correspondants à ces commandes anticipées en cas de renoncement ultérieur à son projet, sans préjudice des obligations définies aux paragraphes précédents ;

- D'autre part, de procéder au règlement d'une avance ou de fournir une garantie bancaire au bénéfice de RTE pour l'engagement anticipé desdites dépenses. La garantie bancaire prend nécessairement la forme d'une garantie autonome à première demande, émise au profit de RTE par un établissement de crédit ou une société de financement mentionné à l'article L.~~–~~511-1 du code monétaire et financier ou une compagnie d'assurance bénéficiant d'une notation de dette long-terme au moins égale à [A] selon Standard & Poors ou Fitch ou à [A2] selon Moody's.

Si ces deux conditions sont remplies avant la date définie à l'a~~A~~rticle 6-6 des Conditions Particulières de la PTF, RTE est engagé par le D~~d~~élai de R~~r~~accordement ainsi défini. Si ces deux conditions ne sont pas remplies avant la date ainsi définie, RTE ne pourra pas passer la commande de matériel et ne sera pas tenu responsable du dépassement du Délai de Raccordement lié au retard d'approvisionnement de ce matériel.

En cas de recours à l'article L.~~–~~342-2 du code de l'énergie, cette stipulation ne s'applique pas aux ouvrages relevant des Travaux Mandataire.

CHAPITRE 8 AUTRES DISPOSITIONS

Article 8-1 DUREE DE VALIDITE DE LA PTF

8-1-1 Conditions de validité de la PTF

Sans préjudice de la place en File d'A~~a~~ttente acquise au titre d'une ~~PEFA~~ proposition de raccordement Poste RTE à créer conformément à la Procédure de Raccordement, la PTF annule et remplace toutes propositions, tous documents, échanges de lettres relatifs au même objet qui auraient pu être établis antérieurement à sa date de signature par RTE.

Elle engage RTE pendant une durée de trois (~~-~~3) mois à compter de la date de réception par le Demandeur du raccordement. Ce délai peut être prorogé selon les conditions prévues dans la Procédure de Raccordement. Toutefois, RTE pourra refuser ou limiter la prorogation du délai de validité de la PTF si cette prorogation faisait courir le délai de validité de la PTF au-delà de la date prévisible du dépôt du S3REnR auprès du Préfet de Région.

Une fois signée par les deux P~~p~~arties, la PTF revêt un caractère contractuel.

Si la PTF n'a pas été acceptée par le Demandeur du raccordement selon les dispositions de la DTR prévues à l'article 1.2.1 relatif aux Utilisateurs soumis à la Procédure de raccordement et à l'article 1.2.2 relatif à la Procédure de Raccordement, la PTF est caduque de plein droit et n'engage plus RTE.

Dans cette hypothèse, si le Demandeur du raccordement souhaite de nouveau un raccordement, il doit adresser à RTE une nouvelle demande qui fera l'objet d'une nouvelle PTF.

8-1-2 ~~En outre~~Caducité de plein droit ~~-~~de la PTF~~:~~

a. **Pour une Installation de p~~P~~roduction ne relevant pas d'un S3REnR**~~, la présente PTF sera caduque de plein droit :~~

~~a.~~

- si la PTF n'a pas été acceptée avant la date d'approbation d'un S3REnR affectant les conditions techniques et/ou financières du raccordement, dans le cas d'une Installation de pProduction mettant en œuvre une source d'énergie renouvelable ;
- en cas d'entrée en Ffile d'Aattente, avant celui du Demandeur du raccordement, d'un ou plusieurs projets d'Installations de pProduction (raccordées au RPT ou au RPD) ou de nouvelles interconnexions dérogatoires remettant en cause les caractéristiques techniques du raccordement proposé au Demandeur du raccordement.

b. Pour une Installation de pProduction relevant d'un S3REnR~~, la présente PTF sera caduque de plein droit~~

~~b.~~ eEn cas d'entrée en Ffile d'Aattente, avant celui du Demandeur du raccordement, d'un ou plusieurs projets d'Installations de ~~Production~~ production (raccordées au RPT ou au RPD) éligibles aux S3REnR remettant en cause les caractéristiques techniques du raccordement proposé au Demandeur du raccordement ou remettant en cause le choix du poste de raccordement.

En pareil cas, RTE en informe le Demandeur du raccordement dans les meilleurs délais, par courrier recommandé avec avis de réception, et lui adresse une nouvelle proposition de raccordement.

Article 8-2 DISPOSITIONS PARTICULIERES « FFILE D'AATTENTE »

Les dispositions relatives à l'entrée et au maintien en Ffile d'Aattente d'un projet d'Installation de pProduction sont définies dans la Procédure de Raccordement applicable au projet.

Dans le cas où le raccordement du projet d'Installation de pProduction ne nécessite pas de travaux, RTE soumet ce projet à l'examen annuel de maintien en File d'Aattente jusqu'à la date de signature de la Convention d'Exploitation et de Conduite ~~en Période d'Essais~~.

Article 8-3 MODIFICATIONS DU PROJET D'INSTALLATION DE PRODUCTION

Le Demandeur du raccordement peut, s'il le souhaite, modifier son projet une fois la PTF acceptée, dans le cadre des dispositions de la Procédure de Raccordement. Dans ce cas, il en informe RTE dans les meilleurs délais.

Article 8-4 SUSPENSION DU PROJET EN CAS DE RECOURS

Dans le cas où, au moins l'une des autorisations administratives relatives au ~~le~~ projet d'Installation de pProduction fait l'objet d'un recours contentieux, ou d'un refus de délivrance de l'Administration, l'instruction / la réalisation du raccordement de l'Installation de pProduction peut être suspendue dans les conditions prévues par l'aArticle 5.4 de la Procédure de Raccordement.
Dans ce cas, un avenant à la PTF est établi pour préciser les conditions de la suspension, en termes notamment de révision du Délai de Raccordement, de ~~recalage~~ révision des coûts et ~~de révision~~ de l'échéancier de paiement.
Dans le cadre de cet avenant, le Demandeur du raccordement devra régler à RTE l'intégralité des prestations déjà effectuées par ou pour le compte de RTE et des engagements financiers non remboursables contractés par RTE sur justificatifs.

Article 8-5 RETRACTATION

Après l'acceptation définitive de la PTF, le Demandeur du raccordement peut à tout moment renoncer au raccordement de son Installation de pProduction par l'envoi à RTE d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas de rétractation, le Demandeur du raccordement doit procéder :

- Au règlement de la somme forfaitaire prévue à l'article 4.4.2 de la Procédure Raccordement si celle-ci a été déduite du premier acompte étude suite à l'acceptation de la PTF par le Demandeur ;
- et~~,~~
- Au règlement de l'intégralité des prestations effectuées par ou pour le compte de RTE et des engagements financiers non remboursables contractés par RTE sur justificatifs. Le montant des frais à couvrir ne peut pas être inférieur à un montant forfaitaire de 30 k€ (trente mille euros) correspondant aux frais de mobilisation des équipes de RTE pour engager l'instruction du raccordement.

Si le montant des frais engagés par RTE est inférieur au montant déjà versé au titre de la ~~présente~~ PTF, RTE rembourse le solde entre ces deux montants au Demandeur du raccordement dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception de la lettre de renonciation du Demandeur du raccordement.

Pour le cas d'une Installation de pProduction relevant d'un S3REnR, qui devait se raccorder sur un poste dans le cadre d'un S3REnR, la quote-part est remboursée au Demandeur du raccordement à la date à laquelle la totalité de la capacité à créer sur le poste pour le S3REnR est réservée dans le cadre de PTF acceptées.

Article 8-6 CESSION

La ~~présente~~ PTF est cessible :

- ~~c.~~ à une société contrôlée par le Demandeur du raccordement ou à la société contrôlant le Demandeur du raccordement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ; ou
- ~~d.~~ ~~ou~~ en cas de plusieurs installations de production raccordées en un point unique au ~~réseau~~RPT, à un Producteur ayant signé l'acte de désignation du Demandeur du raccordement ou à une société contrôlée par un ou plusieurs Producteurs ayant signé ledit acte de désignation, au sens de l'article L.-233-3 du code de commerce.

Le Demandeur du raccordement informe préalablement RTE de sa volonté de céder la PTF. La cession du contrat est constatée par un avenant à la PTF signé par RTE, le Demandeur de raccordement cédant, le Demandeur de raccordement cessionnaire.

Article 8-7 ASSURANCES

RTE et le Demandeur du raccordement souscrivent respectivement auprès de compagnies d'assurances notoirement solvables, une assurance responsabilité civile couvrant tous les dommages susceptibles de survenir du fait ou à l'-'occasion de l'exécution des travaux de raccordement ou imputables au fonctionnement de leurs installations respectives.

Au moment de la signature de la Convention de Raccordement, RTE et le Demandeur du raccordement se transmettent une attestation d'assurance précisant la nature et les montants garantis. Par la suite, à la demande

de l'une des Parties, l'autre Ppartie lui adresse, par tout moyen, l'attestation d'assurance correspondante, datant de moins de deux (2) mois, qui doit mentionner notamment les faits générateurs et les montants garantis.

Les Parties se transmettent tout avenant modifiant de manière significative leur police.

Pour les installations de production raccordées en HTB1 :
Ces couvertures d'assurance sont a minima de cinq millions d'euros (5M€) par sinistre en responsabilité civile exploitation tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs ».

Pour les installations de production raccordées en HTB2 :
Ces couvertures d'assurance sont a minima de dix millions d'euros (10M€) par sinistre en responsabilité civile exploitation tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs ».

Pour les installations de production raccordées en HTB3 :
Les parties doivent posséder une garantie en matière d'assurance couvrant :

- les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, au minimum : 23 M€ (vingt-trois millions d'euros) par sinistre avec un plafond annuel de 30 M€ (trente millions d'euros) ;
- les dommages immatériels non consécutifs, au minimum : 5 M€ (cinq millions d'euros) par sinistre avec un plafond annuel de 8 M€ (huit millions d'euros).

~~*Pour les Installations de Production suivantes : Cogénérations, CCG ou tout autre type d'Installation utilisant du gaz comme source d'énergie, incinérateurs de matière non gazeuse, éoliens, hydraulique et autres, d'une puissance supérieure ou égale à 40 MW*~~

~~Les Pparties doivent posséder une garantie en matière d'assurance couvrant :~~

- ~~les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, au minimum : 23 M€ (vingt-trois millions d'euros) par sinistre avec un plafond annuel de 30 M€ (trente millions d'euros) ;~~
- ~~les dommages immatériels non consécutifs, au minimum : 5 M€ (cinq millions d'euros) par sinistre avec un plafond annuel de 8 M€ (huit millions d'euros).~~

~~*Pour les Installations de Production suivantes : Cogénérations, CCG ou tout autre type d'Installation utilisant du gaz comme source d'énergie, incinérateurs de matière non gazeuse, éoliens, hydraulique et autres, d'une puissance inférieure à 40 MW*~~

~~Les Pparties doivent posséder une garantie en matière d'assurance couvrant :~~

- ~~les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, au minimum : 8 M€ (huit millions d'euros) par sinistre avec un plafond annuel de 30 M€ (trente millions d'euros) ;~~
- ~~les dommages immatériels non consécutifs, au minimum : 1 M€ (un million d'euros) par sinistre avec un plafond annuel de 8 M€ (huit millions d'euros).~~

Article 8-8 CONFIDENTIALITE

8-8-1 Nature des informations confidentielles

En application de l'article L.-111-72 du code de l'énergie, RTE doit préserver la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi et dont la liste et les conditions sont fixées par les articles R.-111-26 et suivants du Code de l'énergie.

Pour les informations non visées par ces articles ~~décret~~, chaque Partie détermine les informations, de tout type et sur tout support, qu'elle considère comme confidentielles et en informe l'autre Partie, par tout moyen à sa convenance.

8-8-2 Contenu de l'obligation de confidentialité

Pour les informations confidentielles visées par les articles précités et conformément au deuxième alinéa de l'article R.-111-27 du Code de l'énergie, le Demandeur du raccordement autorise RTE à communiquer à des tiers (par exemple à une entreprise intervenant dans le cadre des procédures administratives ou chargée d'exécuter pour le compte de RTE des études pour le raccordement~~...~~) ces informations confidentielles si cette communication est nécessaire à l'exécution de la PTF.

Pour les informations confidentielles non visées par ~~le décret~~l'article précité, RTE et le Demandeur du raccordement s'autorisent à communiquer à des tiers ces informations confidentielles si cette communication est nécessaire à l'exécution de la PTF.

RTE et le Demandeur du raccordement s'engagent à ce que les tiers, destinataires d'informations confidentielles dans les conditions ci-dessus, prennent les mêmes engagements de confidentialité que ceux définis au présent article. ~~A~~À ce titre, la Partie destinataire d'une information confidentielle s'~~'~~engage à prendre, vis-à-vis de ses salariés, des sous-traitants et de toute personne physique ou morale qu'~~'~~elle mandate pour participer à l'~~'~~exécution de la PTF, toutes les mesures utiles, notamment contractuelles, pour faire respecter par ceux-ci la confidentialité des informations dont ils pourraient avoir connaissance. Elle prend, en outre, toutes les dispositions utiles pour assurer la protection physique de ces informations, y compris lors de l'~~'~~archivage de celles-ci.

Chaque P~~p~~artie notifie par écrit, dans les plus brefs délais, à l'autre P~~p~~artie toute violation ou présomption de violation des obligations découlant du présent article.

Les obligations résultant du présent article ne s'appliquent pas, en cas de divulgation d'une information confidentielle :

- si la P~~p~~artie qui en est à l'origine apporte la preuve que cette information était déjà accessible au public ou a été reçue ou obtenue par elle, licitement, sans violation des dispositions du présent article ;
- dans les cas visés par les articles R.-111-26 et suivants du code de l'énergie susvisés ;
- dans le cadre de l'application de dispositions législative ou réglementaire (procédures administratives de construction des O~~o~~uvrages de R~~r~~accordement notamment) ;
- dans le cadre d'une procédure contentieuse impliquant le Demandeur du raccordement et RTE.

8-8-3 Durée de l'obligation de confidentialité

RTE et le Demandeur du raccordement s'engagent à respecter le présent engagement de confidentialité pendant une durée de cinq (5) ans après l'expiration de la Convention de Raccordement.

Article 8-9 CONTESTATIONS

En cas de contestation relative à l'interprétation ou l'exécution de la PTF, les Parties se rencontrent en vue de rechercher une solution amiable.

AÀ cet effet, la Ppartie demanderesse adresse à l'autre Partie une demande précisant :

- La référence de la PTF (titre et date de signature) ;
- L'objet de la contestation ;
- La proposition d'une rencontre en vue de régler à l'amiable le litige.

AÀ défaut d'accord à l'issue d'un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande susvisée, chaque Partie peut saisir le Comité de Règlement des Différends et des Sanctions (CoRDiS) de la Commission de Régulation de l'Energie, conformément à l'article L. 134-19 du code de l'énergie.

Les litiges portés devant une juridiction sont soumis au Tribunal de Commerce de Paris.